

屋内水平・垂直回転台 (IPT-1-T) とコントローラー (CV-126B) の結線要領

コントローラー CV-126B		屋内水平・垂直回転台 IPT-1-T
1. AC (電源)	←—————	RED (赤)
2. LEFT (左)	←—————	GREEN (緑)
3. RIGHT (右)	←—————	WHITE (白)
4. COM (コモン)	←—————	BLACK (黒)
5. UP (上)	←—————	BLUE (青)
6. DOWN (下)	←—————	YELLOW (黄色)

2.3倍ズームカメラ DAZ523 とコントローラーCV-126B の結線要領

1. コントローラー側の配線の接続は
右図の通り、1、2番目にはズームの
制御線、3、4番目にはフォーカスの
制御線を接続します。
- ※ このカメラはオートフォーカスカメラ
ですのでズームイン、ズームアウトす
るとピントが自動的に、調整されます
ので、基本的には、フォーカスを調整
する必要はありませんが、フォーカス
を操作して微調整をすることも出来ます。
2. 次にカメラ側の配線の接続は、下図の
赤丸の部分に線を接続します。



3. 接続方法は下図の通り ZOOMの部分
にコントローラーの1番目の黄色の線
を接続します。FOCUSにコントロ
ーラーの3番目の緑の線を接続します。
最後に、コントローラーの2、4番目の
黒とグレーの線をCOMに接続します。

